



EX-1W

Best.-Nr.: 0163390

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

Audio-Exciter/Resonator, 5 W, 8 Ω

Exciter eignen sich zur Musik- und Sprachwiedergabe über schwingungsfähige Flächen. Sie werden einfach auf Türen, Schranktüren, Regale, Tischplatten, Leichtbauwände, Deckenplatten oder einer Vielzahl sonstiger in Schwingung zu versetzenden Flächen geklebt und erzeugen mit diesen Flächen einen eindrucksvollen Klang in der gesamten Umgebung.

- In Abhängigkeit der Montagefläche sehr breitbandige Wiedergabe mit verblüffender Klangfülle
- Gute Klangqualität
- Staubdicht und strahlwassergeschützt nach IP66
- Geeignet für die unauffällige Beschallung z. B. an Türen, Schränken, Regalen, Glasscheiben, Tischplatten, Duschverkleidungen
- Lieferung mit 3M-Klebeband

TECHNISCHE DATEN

EX-1W

Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	einbauabhängig, bis über 20 kHz
Resonanzfrequenz (fs)	1200 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	5 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	10 W
Kennschalldruck	keine Angabe
Schwingspulendurchm.	Ø 25 mm
Schwingspulenträger	KSV
Abmessungen	85 x 65 x 21 mm
Breite	85 mm
Höhe	65 mm
Tiefe	21 mm
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +40 °C
Gewicht	0,107 kg
Verpackungseinheit	1